

descrizione

DIGIVOX R2 è una scheda risponditore multilinea progettata per rispondere alle più ampie e flessibili esigenze di impiego.

Attraverso i connettori CN1 e CN2 viene collegata ad altre schede R2 per ottenere risponditori della potenzialità desiderata.

Agendo sui jumpers: jp 100, jp 101 e jp 102 è possibile dividere in fasci di fonia le linee connesse. I jumpers jp14 e jp5\8 permettono di regolare, per ciascuna linea, il numero di squilli prima dell'intervento del risponditore.

I jumpers jp 9 e jp10 servono a diminuire il tempo di messa in attesa di ciascuna linea.

Tramite il connettore CN5 è possibile collegare un orologio programmatore per la commutazione automatica giorno \ notte; in tal caso va disinserito il ponticello jp 107.



DIGIVOX

R2

caratteristiche

capacità:	2 linee urbane
dimensioni:	mm 100 x 160 eurocard
alimentazione:	15/20v c.c.
assorbimento:	
a riposo	100ma
a pieno carico	350ma
omologazione:	n° 11/02/TF/191

scheda tecnica di installazione e impiego

SCHEDA DUE LINEE URBANE

